## Connessione alla Rete con Windows XP Service Pack 3 o superiori

Windows XP Professional o Home Edition, entrambi con Service Pack 3:

- Accedere a windows con i permessi dell'amministratore locale: non è possibile configurare la rete come utente non privilegiato.
- Disattivare la schda Wi-Fi se esistente.
- Clic su Start -> Impostazioni -> Pannello di Controllo.

	<b>@</b>	Programmi	Þ	 ▶
onal	3	Dati recenti	Þ	
ssic	<b>V</b>	Impostazioni	Þ	Pannello di controllo
Profe	P	Cerca	Þ	Connessioni di rete 🍋 Stampanti e fax
Υ	?	Guida in linea e supporto tecnico		🗾 Barra delle applicazioni e menu di avvio
awopu		Esegui		
Wir	0	Chiudi sessione		
4	/ sta	rt 💋 🧭 🕼 Pagina vuot	a	a -

• Clic su Start -> Strumenti di amministrazione -> Servizi.



- Click su "Configurazione Automatica Reti Cablate" (Wired AutoConfig) con il tasto destro del mouse e sul menu' a tendina fare clic con il tasto sinistro sulla voce "Proprieta'": attivare l'avvio automatico in modo che funzioni anche dopo il riavvio del pc.
- Click destro su Wired AutoConfig e poi su avvia per avviare il servizio.

🍓 Services								
File Action View	Help							
+ → 🔳 🖀 🛛								
🆏 Servizi (computer lo	Servizi (computer locale)							
	Wired AutoConfig	Nome 🛆		Descrizione		Stato	Tipo di avvio	Connessione
	Avvia il servizio	System Restore Service		Performs syste	m restore functions. To stop		Automatico	Sistema locale
		Scheduler		Enables a user	to configure and schedule a	Avviato	Automatico	Sistema locale
	Description	TCP/IP NetBIOS Helper		Enables suppor	rt for NetBIUS over TCP/IP (	Avviato	Automatico	Servizio locale
	This service performs IEEE 802. 1X			Provides Telep	hony API (TAPI) support for	Avviato	Manuale	Sistema locale
	authentication on Ethernet interfaces	Telnet		Enables a remo	te user to log on to this com		Disabilitato	Sistema locale
		🍓 Terminal Services		Allows multiple	users to be connected intera	Avviato	Manuale	Sistema locale
		🦓 Themes		Provides user (	experience theme management.	Avviato	Automatico	Sistema locale
		Uninterruptible Power Supply		Manages an ur	ninterruptible power supply (		Manuale	Sistema locale
		Conversal Plug and Play Devic	e Host	Provides suppo	ort to host Universal Plug and		Manuale	Servizio locale
		WebCliept		Enables Windo	ws-based programs to create	Arrest	Automatico	Servizio locale
		Windows Audio		Manages audio	) devices for Windows-based	Avviato	Automatico	Sistema locale
		🖏 Windows CardSpace		Securely enabl	es the creation, management		Manuale	Sistema locale
		🐝 Windows Driver Foundation -	User-mode Drive	Manages user-	mode driver host processes		Manuale	Sistema locale
		Windows Firewall/Internet Co	nnection Sharing	Provides netwo	ork address translation, addr	Avviato	Automatico	Sistema locale
		Windows Image Acquisition (\	NIA)	Provides image	acquisition services for scan	Avviato	Manuale	Sistema locale
		Windows Installer	mentation	Adds, modifies	, and removes applications pr	0.vviato	Manuale	Sistema locale
		Windows Management Instru	mentation Driver	Provides a con Provides syste	monificentace and object mo	Avviaco	Manuale	Sistema locale
		Windows Media Player Netwo	rk Sharing Service	Shares Windov	vs Media Player libraries to ot		Manuale	Servizio di rete
		Windows Presentation Found	ation Font Cache	Optimizes perf	ormance of Windows Present		Manuale	Servizio locale
		🐝 Windows Time		Maintains date	and time synchronization on $\ldots$	Avviato	Automatico	Sistema locale
		Wired AutoConfig	Avoria	This service pe	rforms IEEE 802.1X authenti		Automatico	Sistema locale
		Wireless Zero Configuration	Arresta	rovides auton	natic configuration for the 80	Avviato	Automatico	Sistema locale
		WMI Performance Adapter	Sospendi	rovides perfo	rmance library information fr	0. minto	Manuale	Sistema locale
		- Workstation	Riprendi	i cates and in	aincains clienc network connet	Avviaco	Adtomatico	Discenta locale
<	Extended Standard		Riavvia					
Avvia il servizio Wired Au	toConfig su Computer locale		All Tasks I	•				
, an	ANN S OFFICE USE MINIS	5-007U0-10-07			000000			
Servizi (comput	e <sup>r lo</sup> 🍓 Servizi (compute	er locale)						
	Wined AutoConfin	Nome A			Descrizione			
	wired AutoConfig	Backell Lieu	luurun Dataatian		Descrizione	. A. A. Dia		
	Avvia il servizio	Shell Hard					C.	
		and the second sec	ra Proprie	eta (Comp	uter locale) - Wired i	AutoCo	nfig	
		anith Mici	ro Cor				-	
	Description:	* Sophos A 802 1V 48 -	nti-Vir Genera	Lonnes	sione Ripristino Relazio	ini ai aipei	ndenza	
	authentication on Ethernet	interfaces	utoup covery Nome	e del servizio:	Dot3svc			
		System E	vent N estore Nome	e visualizzato:	Wired AutoConfig			
		Scenik Sche	eduler -		This service performs IEE	E 902 15	/ authenticatio	
		TCP/IP No	etBIOS	rizione:	on Ethernet interfaces	. 002.17	1 autoriticatio	
		🎇 TdmServi	ce					
		🦓 Telephon	y Perce	orso file esegi	ubile:			
		🖏 Telnet	C:\W	/INDOWS\Sj	vstem32\svchost.exe -k do	)t3svc		
		Se Themes	Tipo	di avvio:	Manuale			~
			ntible	di di vilo.	Automotion			
		and the second sec	Phote		Manuale			
		າຜູ້Universal ຜື້ນມະມະຫຼ			Disabilitato			
		* Volume St	hadow Stato	) del servizio:	Anestatu			
		* WebClien		Auction	Arresta C.	oonondi	Pipro	adi 🛛
		🎭 Windows	Audio	Avvia	Allesta	ospenui		
		🤹 Windows	Cards È po:	ssibile specific	care i parametri iniziali da ar	oolicare o	uando il serviz	io viene
		🖏 Windows	Driver avvia	ato da qui.		ppiloaro q		
_		🆓 Windows	Firew.					
9		🎇 Windows	Image Parar	metri di avvio:				
		🍓 Windows	Instal					
		🤹 Windows	Mana <mark>y</mark>					
1		🦓 Windows	Mana		04			Applies
					I IK	Δr	nulla	ennica

- Clic su Start -> Connetti a -> Connessioni di rete.
- Selezionare "Connessione alla rete locale LAN", cliccare su di essa con il tasto destro del mouse e sul menu' a tendina fare clic con il tasto sinistro sulla voce "Proprieta'".

🛸 Connessioni di rete				
File Modifica Visualizza Preferiti Strumenti Avanzate ?				
G Indietro 🕤 🕥 🚽 🏂 Cerca 🖗 Cartelle 🕼 🎲 🗙 🌱 🎹				
Indirizzo 🛸 Connessioni di rete				
LAN o Internet ad alta velocità				
UMTS       Connessione alla rete locale         Cavo di rete scollegato, con fi       Connessione alla rete locale         Dell Wireless 5530 HSPA Mobil       Disabilitata, con firewall         Connessione rete senza fili       Disabilitata, con firewall         Non connesso, con firewall       Connessione 1394         Intel(R) WiFi Link 5100 AGN       Connesso., con firewall	Connessione alla rete locale (LAN) Disabilita <b>Stato</b> Ripristina Connessioni con bridging			
Procedura guidata Crea collegamento				
Creazione guidata nuova connessione	Elimina Rinomina			
	Proprietà			

- All'interno della finestra "Proprietà" cercare e selezionare la componente "Protocollo Internet (TCP/IP)", una volta fatto ciò, fare clic su "Proprietà" sotto l'elenco, vicino le voci installa e disinstalla.
- Nella finestra "Proprietà Protocollo Internet (TCP/IP)" selezionare le voci "Ottieni automaticamente un indirizzo IP" e "Ottieni indirizzo server DNS automaticamente".
- Nella scheda Authentication, se il PC e' utilizzato da piu' persone, disabilitare la cache delle informazioni dell'utente

🕹 Proprietà - Connessione alla rete locale (LAN) 🛛 🛛 🔀
Generale Authentication Avanzate
Select this option to provide authenticated network access for this Ethernet adapter.  Enable IEEE 802.1X authentication
Choose a network authentication <u>m</u> ethod:
Protected EAP (PEAP) <u>S</u> ettings
Cache user information for subsequent connections to this network
OK Annulla

• Cliccare su Settings e selezionare il certificato "AddTrust External CA Root" (dopo il 11.3.2011).

🕹 Proprietà -	Connessione alla rete locale (LAN) 🛛 🕐 🔀 Strumenti Avanza
Generale Auth	entication Avanzate
	Proprietà PEAP
Select this o this Etherne I E <u>n</u> able II	Per la connessione: Convalida certificato server Connetti ai server seguenti:
Choose a n	
Protected 8	Autorità di certificazione principale attendibili:
□ <u>C</u> ache u to this ne	<ul> <li>Entrust.net Secure Server Certification Authority</li> <li>ePKI Root Certification Authority</li> <li>Equifax Secure Certificate Authority</li> <li>Equifax Secure eBusiness CA-1</li> <li>Equifax Secure eBusiness CA-2</li> <li>Equifax Secure Global eBusiness CA-1</li> <li>eSign Imperito Primary Root CA</li> </ul>
	Non chiedere all'utente di autorizzare nuovi server o autorità di certificazione attendibili. Selezionare il metodo di autenticazione: Secured password (FAP-MSCHAP v2)
	Abilita riconnessione rapida     Attiva controlli quarantena     Disconnetti se il server non presenta TLV di cryptobinding

- Clicacre quindi su "Configura".
- Deselezionare l'utilizzo automatico del nome utente windows se il computer NON è inserito nel dominio universitario DS (ad es. PC personale).

Per poter accedere con account del **dominio universitario DS**, questa opzione **deve essere selezionata** (ad es. PC dell'Amministrazione universitaria).

Proprietà PEA	Ρ ?	×			
Per la connessio	ne: certificato server ai server seguenti:				
<u>A</u> utorità di ce	Autorità di certificazione principale attendibili:				
ePKI Roo	Entrust.net Secure Server Certification Authority     ePKI Root Certification Authority				
Equifax :	Equifax Secure Certificate Authority     Equifax Secure eBusiness CA-1     Equifax Secure eBusiness CA-2				
Equifax :	Equifax Secure Global eBusiness CA-1     eSign Imperito Primary Root CA				
Non chiedere all' <u>u</u> tente di autorizzare nuovi server o autorità di certificazione attendibili.					
Selezionare il metodo di autenticazione:					
Abilita ricon     Proprietà EAP MSCHAPv2					
Disconnetti	Per la connessione:				
	Utilizza automaticamente il nome di accesso a Windows e la password (ed il dominio, se esiste)	L I			
	OK Annulla				

- Cliccare su OK su tutte le finestre aperte in precedenza.
- Attendere almeno un minuto finchè non esce un messaggio in basso a destra, vicino all'orologio di Windows, cliccare su questo messaggio per inserire le credenziali d'accesso.

🦏 Windows Time	Maintains date and time synchronization on	Automatico Sistema locale
🎭 Wired AutoConfig	This service performs IEEE 802.1X authenti Avviato	Automatico Sistema locale
🍓 Wireless Zero Configuration	Provides automatic configuration for the 80 Avviato	Automatico Sistema locale
🎇 WMI Performance Adapter	Provides performance library information fr	Manuale Sistema locale
🍓 Workstation	Creates and maintains client network conne Avviato	Automatico Sistema locale
	Additional information is require	red to connect to the network
	Additional information is require     Click to provide additional information and	red to connect to the network
	Additional information is require     Click to provide additional information and	red to connect to the network

• Nella finestra successiva immettere la vostra Username e la relativa Password.

Last update: 2014/06/24 12:23 (10 anni fa)

Immissione credenziali 🛛 🔀				
Nome utente:	1			
Password:				
Dominio di accesso:				
Salva nome utente e password per un utilizzo futuro				
OK Annulla				

## **Rimozione delle credenziali su Windows XP**

Istruzioni sulla rimozione delle credenziali.

From: https://docu.units.it/dokuwiki/ - **Area dei Servizi ICT - Documentation** Permanent link:

https://docu.units.it/dokuwiki/connect:wired:802.1x:xp

Last update: 2014/06/24 12:23 (10 anni fa)

